



COFOR S.A. DE .C.



INVERSOR DE PODER 6000 WATTS 12 VOLTS CD A 110 VOLTS CA

Código : PI-6000

Este robusto inversor de 6000 watts convierte la Corriente Directa de 12 volts a 120 volts de Corriente Alterna y opera hasta 50 amperes de poder alterno.

Con esta potencia usted puede suplementar una vivienda completa. Además puede operar diversas herramientas y dispositivos electrónicos de gran tamaño, como aire acondicionado y bombas de agua.

El PI-6000 toma corriente directa del sistema de baterías de 12 volts y la convierte en corriente alterna estándar de 120 volts. Incluye monitoreo digital permitiéndole observar el voltaje de corriente directa de las baterías y la carga aplicada en watts. También cuenta con 4 tomas de corriente alterna de donde usted puede tomar la carga completa individualmente.



COFOR S.A. DE .C.

Especificaciones

Eficiencia óptima	Hasta 95%
Sin consumo de carga	< 0.55 amp (12V)
Forma de onda de salida	Sinusoidal modificada
Tensión de entrada	10.5-15 VDC
Apagado sobrecarga	> 15 VDC
Apagado bajo voltaje	< 10.5 VDC
Alarma bajo voltaje	Audible

Apagado sobrecarga	Si
Apagado Térmico	Si
Apagado corto circuito	Si
Enchufe CA	4 - Entrada trifásica
Garantía	1 año
Inverter weight	3.54 kg
Dimensiones (An x Al x Fo)	19.05 x 7.62 x 29.21 (cm)

Características

- 6000 Watts Poder Contínuo
- 12000 Watts Poder Pico
- Provee 50 Amperes
- Tensión de entrada CD: 10.5-15V
- Armazón extra durable de aluminio anodizado
- Ventilador incorporado
- Entrada interna para fusibles tipo pala de 30 Amperes
- 4 salidas trifásicas de corriente alterna
- Monitor digital para control de descargas Amperes~Watts
- Indicador de sobrecarga / Juego de cableado
- Botón de encendido ON/OFF
- Control remoto inalámbrico alcance de 30.48 m
- 3 Cables FT Incluidos



COFOR S.A. DE .C.

Accesorios



3FT Pro Series Cables Included



Digital LED Display



Wireless Remote



Aplicaciones

Equipo especialmente diseñado de uso rudo. Provee 50 amperes de poder, apta para accionar diversos equipos electrónicos, desde cargadores de baterías TV's, herramientas eléctricas (taladros, sierras, bombas, aspiradoras), microondas, aire acondicionado, bombas de agua y compresores de aire.

ETIQUETAS:

DCAC Power Inverter , Modified Sine Wave , DC to AC Power Inverter , 12 volt battery charger , DC to AC Inverter , 12 volt power supply , Inverters , DC Power Supply , Inverter , Deep cycle marine battery , Power Converter , 12 Volt Battery , Deep Cycle Battery , Power Inverter , 12v dc power supply , Home Inverter , Inverter Backup , 12 Volt DCAC Power Inverters , Modified Sinewave , Voltage Alarm , Battery Cables , Inverters Batteries , DC to AC Power Inverter , TV's Power Inverter , Microwave Power Inverter , Home UPS , DCAC Inverter Heater , Gas Generator , Inverter Charger , Water pumps power inverter and air compressors power inverter , DC Charger , Grid Tie Inverter , 6000 Watt Power Inverter.